

## S11 A3Y 12



### Regülatör

## S11 A3Y 12

Bakır Sargı Trifaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

### Teknik Bilgiler

#### Şebeke Giriş

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Güç                            | 200 KVA         |
| Güç Faktörü                    | 0.8             |
| Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı | 300/460 v       |
| Çalışma Frekansı               | 50 Hz, $\pm$ %5 |
| Akım Kapasitesi                | 3x240 amper     |

#### Regülatör Çıkış

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Çıkış Voltajı           | 380 VAC ( $\pm$ %1 )                                                    |
| Aşırı Yüklenme          | 10 saniye, %200 yükte                                                   |
| Düzeltme (Kontrol) Hızı | $\sim$ 90 Volt / Saniye                                                 |
| Çalışma Tekniği         | RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol                  |
| Çıkış Koruması          | Kısa devre, aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel) |

### Genel

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gösterge ve Butonlar     | True RMS sayısal voltmetre                                                          |
| Mekanik Bypass           | Var                                                                                 |
| Kontrol                  | RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol                              |
| Koruma Sınıfı            | IP20                                                                                |
| Ebatlar G x D x Y ( cm ) | 98x80x136                                                                           |
| Ağırlık                  | 665 kg                                                                              |
| Kullanılan Varyak Sayısı | 3 adet 15 kva varyak                                                                |
| Kullanılan Motor         | 3 adet 616 motor                                                                    |
| Kullanılan Şalter        | 1 adet 250 amper enversör özengilli şalter/1adet 250 amper aç-kapa özengilli şalter |